



RZ-23LZ40

Elegant 23" LCD TV med HD-upplösning. Den höga upplösningen ger en detaljerad bild med naturliga färger. Sober design i matt och silver.

Snabbfakta:

Displayteknik	Flatron TFT LCD
Bildstorlek	23" (58cm)
Bildformat	16:9 Widescreen
Text-TV (sidor)	10
Ljudtyp	NICAM stereo
Ljudeffekt	2 x 7 W

Anslutningsterminaler

S-Video	1
A/V (komposit)	2
Komponent(Y/Pb/Pr)	-
Euro Scart	1
Monitor ut	-
PC in Digital	-
PC in Analog	D-sub 15pin

Dimensioner och vikt

BxHxD (mm) med bordsstativ	600 x 494 x 235
Vikt med bordsstativ	10,6 kg

RZ-23LZ40

Display

Teknik	TFT LCD, 23" (58cm)
Bildformat	16:9
Panelupplösning	1280 x 768
Ljusstyrka	500 Cd/m ²
Kontrast	400:1
Betraktningvinkel (H/V)	170°/170°

System

Bildsystem	PAL / SECAM B/G/D/K,NTSC 3,58/4,43
Kanalsystem	VHF/UHF

Bild

XD	Nej
DCDi från FAROUDJA	Ja
Progressive Scan	Ja
Digitalt kamfilter	Ja

Ljud

Effekt	2 x 7 W
Stereo	Nicam/A2
Surround	Nej
Högtalare	Inbyggda

Funktioner

Bild i bild	PC / TV
Dubbelbild	Nej
Bildlägen	4:3 Wide/Zoom
Text-TV	10 sidor
Stillbild	Nej
Insomningstimer	Ja
Barnlås	Ja
Klocka	Ja
OSD	Svenska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Danska, Finska

Anslutningsterminaler

S-Video	1
A/V (komposit)	2
Komponent (Y/Pb/Pr)	-
Euro Scart	1
Monitor ut	-
PC in Digital	-
PC in Analog	D-sub 15pin
PC audio in	1
RS-232C	1
Extern högtalarutgång	-
Hörlursutgång	1

Ström

Nätanslutning	220/230V / 50/60Hz
Förbrukning max	Ingen uppgift
Förbrukning stand by	3 W

Dimensioner och vikt

BxHxD (mm) utan bordsstativ	Ingen uppgift
BxHxD (mm) inkl. bordsstativ	600 x 494 x 235
Vikt med bordsstativ	10,6 Kg

Tillbehör som medföljer

Fjärrkontroll (inkl. batterier), analog datakabel D-sub 15pin, data audiokabel, S-video kabel, A/V (komposit) kabel, komponentkabel, bordsstativ.

Extra tillbehör

Väggfäste, art. nr. TBD

Garantier

2 års reparationsgaranti med hämta- och lämna service. Pixelgaranti: 99,9 % av panelens pixlar skall vara felfria. Garantin gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Servicepartner: Se aktuell servicepartner på www.lgenordic.com/service